360 Panoráma/egyszerű tolatókamera átállítási segédlet

Az újabb fejegységeken a 360 és az egyszerű, 1 csatlakozós kamerák esetében kézi beállításra lehet szükség, hogy a kettő kameratípus közül a megfelelő működjön.

1. Az alkalmazástárban válasszuk ki a "Settings" ikont.



2. Válasszuk ki a "Factory" menüpontot.

0	_= •	런 12.5V 🛞 🦁	13:49
🚘 Original	Settings		
R Reverse	Door information		>
Voice	LOGO setting		>
	Export log.bin		>
Personal	Steering wheel		>
💠 System	Left right peptide	Left peptide	>
E Factory	Amp volume	Odb	>
🔑 More	Selent models	通田和-通田和-通田和-通田和	>

3. Jelszónak a megszokott 8888 helyett az 123456 számsort kell megadni.

\triangleleft	Ο	Ξ	_				🟥 12.5V 🔺	◎ 13:49
😭 Or	iginal	Sys	tem Settin	octory		-		
R Re	everse	M	CU upg	3456				
ي ل	bice	- -	sternu	CANCEL	CONFIRM			
		Ti	me and date	1				>
				Suggest contact na	ames? Touch for info.			
	-	+	٠	1	2	3		
	*	/	J	4	5	6	Ø	
	()	=	7	8	9		
				*	0	#		

4. Válasszuk ki a "Config info" menüpontot.

< ○		⊡ 12.5v 🖇 🗞 13:49
😭 Original	Factory settings	
R Reverse	Select models	通用机-通用机-通用机 >
U Voice	Panel keys	>
	Config info	>
Personal	al Channel balance	>
🍄 🌣 System	Key update	>
E Factory	Backup Apk	>
🔑 More	Screen Reference	>

5/a. Itt keressük meg a "360panorama" menüpontot, ha kék színű a kapcsoló, ON módban van, abban az esetben a fejegység a 360-as panoráma kameramódban fog funkcionálni.

0	≡	🟥 12.5v 🛞 🛛 13:49
🚘 Original	🗶 васк	
R Reverse	DISC	
y Voice	NO Play	
Personal	360panorama	
🏟 🔅 System	TV	
Factory	AUX	
🔑 More	Radio	

5/b. Amennyiben a "360panorama" menüpont kapcsolója fekete, OFF állásban van, akkor érhető el az egy csatlakozós egyszerű tolatókamera képe.

		🟥 12.5v 🛞 🛛 13:49
😭 Original	🗸 васк	
Reverse	Cursor knob	
9 Voice	NO Play	
8 Personal	360panorama	
🍄 🙀 System	TV	
E Factory	AUX	
🔑 More	Radio	

6. Ez után sima, egy csatlakozós kamera esetében a fogaskerékre bökve tudjuk beállítani a kamerának megfelelő opciókat. Amennyiben ez a fogaskerék ikon nem látható egyből, fentről lefelé simító mozdulattal tudjuk előhívni, mint az értesítési sávot.



(A kamera helyes bekötése minden esetben szükségszerű.)